



KIPOR

DIVISIÓN FUERZA Y GENERACIÓN



IG3000 Generador Digital Gasolina 3kVA

Gasoline Digital Generator Set

CÓD. 1030 10318

- 6 horas de autonomía, Potencia Nominal 2,8kVA
- Generador de alta calidad equipado con inversor
- Acelerador inteligente que optimiza el consumo de combustible
- Salida de 12VDC para cargar baterías



FICHA TÉCNICA - VERSIÓN 02 - FC - MARZO 2015

Unidad Motriz	Modelo Tipo motor Distribución Refrigeración Diámetro x Carrera Relación de compresión Cilindrada Aspiración Velocidad de giro Potencia máxima Encendido Bujía Partida	KG205GETI Monocilíndrico, 4 tiempos OHV Por aire 68 x 54mm 8,5:1 196cc Natural 3.600r/min 5,4HP TCI WR7DC Manual / Eléctrica
Combustible	Tipo Capacidad tanque combustible Autonomía Indicador de nivel de combustible	Gasolina 93 octanos sin plomo 13L > 6h Sí
Aceite	Tipo Alarma de aceite Capacidad carter	Aceite para motores a gasolina 4T, 15W-40 Sí 0,6L
Unidad Generadora Digital	Voltaje Frecuencia Corriente Nominal Potencia Nominal Potencia Máxima Excitación Fases Regulación de voltaje Conexión	230V 50Hz 12,2A 2,8kVA / 2,8kW 3kVA / 3kW - Monofásico Módulo de control digital 2 x enchufe hembra 250 V NEMA L6-30R

Visita nuestra página web. Escanea el código "QR" con tu celular y conoce más acerca de nuestros productos.



San Francisco 144, Santiago de Chile
Mesa Central (56.2) 2389 0000 | www.vielva.cl

VIELVA



KIPOR

DIVISIÓN FUERZA Y GENERACIÓN

FICHA TÉCNICA - VERSIÓN 02 - FC - MARZO 2015

Panel de Control	Voltímetro	No
	Amperímetro	No
	Frecuenciómetro	No
	Horómetro	No
	Protector AC	-
	Protector DC	-
	Luz indicadora Piloto	Sí
	Luz indicadora Sobrecarga	Sí
Salida DC	Comunicación	Puerto serial RS232
	Voltaje	12V DC
Gabinete	Corriente	5A
	Estructura	Tipo silencioso
	Nivel de ruido	63dB(A) a 73dB(A) / 7m
Accesorios	Chasis	-
	Enchufe macho	2 x 250V NEMA L6-30P
	Cable para cargar baterías	-
	Manual de usuario	Sí
Dimensiones	Juego herramientas básicas	Sí
	Equipo (Largo x Ancho x Alto)	68,4 x 44 x 50,5cm
Peso	Vacío	57Kg
	Con aceite y tanque lleno	64Kg (aprox)
Diseño	Color	Amarillo / negro
	Transporte	Manilla de levante / ruedas
	Procedencia	China

IG3000
**Generador Digital
Gasolina 3kVA**
Gasoline Digital Generator Set
cód. 1030 10318



San Francisco 144, Santiago de Chile
Mesa Central (56.2) 2389 0000 | www.vielva.cl

VIELVA